



Tu Impresora Láser Monocromática Compacta y Fácil de Usar

Configuración simple, uso simple

HL-L1232W



IMPRIMIR



INALÁMBRICA

www.brother.com.ar

Tu Impresora Láser Monocromática Compacta y Fácil de Usar

El equipo ideal para tu hogar o pequeña oficina. La compacta HL-L1232W está diseñada para integrarse fácilmente a tu espacio. Sus opciones de conectividad flexible hacen que sea simple de configurar y usar.

HL-L1232W



Características principales:

- Diseño ultracompacto
- Imprimí hasta 20 páginas por minuto
- Wi-Fi de 5 GHz y USB
- Imprimí desde tu PC o la app móvil
- Bandeja de entrada para 150 hojas (11)
- Incluye tóner inicial para 1.500 páginas (7)

Supercompacta

Ahorra valioso espacio en tu escritorio con esta impresora de diseño moderno. Su tamaño compacto la convierte en la opción ideal para trabajar desde casa.

Fácil de usar

Disfrutá una experiencia sin complicaciones. Configurá y usá el equipo fácilmente con Brother Mobile Connect y opciones flexibles como Wi-Fi de 5 GHz y USB.

Más control

Configurá e imprimí estés donde estés con Brother Mobile Connect. Administrá tus equipos Brother, revisá los consumibles y personalizá las funciones que más usás.



Seguridad desde el diseño

Para acompañar la evolución de las normas de privacidad y seguridad de datos, nuestros equipos incorporan funciones de seguridad estándar de la industria. Nuestros especialistas investigan continuamente nuevas mejoras para que todos los productos sean seguros desde su diseño.

La HL-L1232W aplica seguridad en tres niveles: equipo, red y documentos, para proteger la integridad de tus datos en cada etapa.

General

Tecnología

Impresión láser
electrofotográfica

Memoria

64 MB

Panel de control

Teclas

Interfaz local

USB 2.0 Hi-Speed

Red inalámbrica

Compatible con 2,4 GHz y 5
GHz

Contenido de la caja

Equipo, tóner inicial, unidad de tambor,
soporte de borde largo para papel A5,
cable de alimentación, Guía de
configuración rápida, Guía de seguridad
del producto y documentación de
garantía.

Impresión

Velocidad (A4)

Una cara: 20 ppm en negro

Primera impresión

Menos de 10,0 segundos en
negro

Resolución

Hasta 2400 x 600 ppp
(HQ1200)

Funciones de impresión

Impresión N en 1

Reducí hasta 25 páginas para
imprimirlas en una sola hoja

Impresión de póster

Ampliá una página en 2 x 2, 3
x 3, 4 x 4 o 5 x 5 hojas

Modo Ahorro de tóner

Reducí el consumo de tóner
sin afectar la velocidad de
impresión

Marca de agua

Usá texto predefinido, un
logotipo o mensajes
personalizados

Impresión de identificación

Añadí fecha y hora, un
mensaje personalizado breve
o el usuario de la PC

Impresión de folletos

Imprimí documentos como
folletos A5 mediante impresión
manual a doble cara

Perfiles de impresión

Guardá tus ajustes favoritos
del controlador para
recuperarlos fácilmente

Impresión manual a doble cara

Sí

Impresión inversa

Girá el contenido del
documento 180°

Aviso de impresión completa

Podés recibir una notificación
en la computadora (solo por
red)

Controladores de impresión

Windows

Windows 10/11 y Windows
Server 2016/2019/2022

macOS

La impresión requiere AirPrint.
No se suministran
controladores para Mac.

Visitá support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas
operativos compatibles y descargar los controladores y el software más
recientes.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (entorno
x86/x64)

ChromeOS

Compatible con la impresión
nativa de ChromeOS

Manejo de papel (11)

Entrada de papel

Bandeja estándar
150 hojas

Salida de papel

50 hojas A4

Tamaños de papel

Bandeja estándar
A4, Carta, Legal, Folio, A5, A5
(borde largo), B5 (JIS), B5 (ISO),
Ejecutivo, 16K (195 x 270 mm)

Tipos y gramajes

Bandeja estándar
Papel normal, papel reciclado
65 a 105 g/m²

Conectividad móvil y web

Brother Mobile Connect (Android) (17)

Imprimí y administrá el equipo
desde un dispositivo Android.

Brother Mobile Connect (iPad / iPhone) (17)

Imprimí y administrá el equipo
desde un iPad o iPhone.

Apple AirPrint (17)

Imprimí los tipos de archivo más
comunes desde aplicaciones
compatibles con AirPrint.

Brother Print Service Plugin (17)

Imprimí desde Android sin una
aplicación dedicada.

Mopria (17)

Imprimí los tipos de archivo más
comunes desde dispositivos
Android compatibles con Mopria.

Herramientas de gestión de flota

BRAdmin (16, 17)

Software de administración
LAN/WAN

Status Monitor (16)

Supervisá el estado del equipo
desde tu computadora

Software

Brother iPrint&Scan Desktop (15, 17)

Imprimí y verificá el estado del
equipo desde una PC con
Windows o macOS

Utilities

Acceso a guías de configuración,
manuales, preguntas frecuentes,
solución de problemas y soporte

Configuración sencilla

Accedé fácilmente a
controladores y software para
instalar tu equipo Brother desde
support.brother.com

Conectividad

Red inalámbrica

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(modo infraestructura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (modo
infraestructura)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimí de forma inalámbrica sin
pasar por un punto de acceso
(métodos automático y manual).

Configuración inalámbrica

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplicaciones inalámbricas

Vertical Pairing

Impresión móvil

Imprimí desde tu dispositivo móvil
con Brother Mobile Connect,
AirPrint o Mopria

Interfaz local

USB 2.0 Hi-Speed

Funciones de seguridad	Seguridad de red inalámbrica WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES). Wi-Fi Direct admite únicamente WPA2-PSK (AES).	Filtro IP Restringí qué usuarios pueden acceder al equipo a través de la red (solo IPv4)	Firmware con firma digital El firmware de los equipos Brother está firmado digitalmente y protegido.
	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3	Notificaciones por correo Configurá alertas automáticas cuando el equipo requiera atención, por ejemplo, si el tóner está bajo o debe reemplazarse	Administración de certificados Usá el certificado autofirmado estándar, creá uno personalizado, generá una solicitud de firma (CSR) o importá un certificado público externo y una clave privada para proteger la comunicación de red.
	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, puerto Raw personalizado/Puerto 9100, cliente SMTP, IPP/IPPS, servidor FTP, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMP, Servicios web (impresión)	Informes por correo Recibí informes de uso periódicos por correo electrónico	Syslog Permite que el administrador de TI consulte las actualizaciones de estado del equipo desde una aplicación SIEM con fines de auditoría.
	IPv6 NDP, RA, resolución DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, puerto Raw personalizado/Puerto 9100, IPP/IPPS, cliente SMTP, servidor FTP, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMPv6, Servicios web (impresión)	Detección automática de intrusiones Los equipos de impresión Brother reconocen ataques de seguridad y toman medidas preventivas, incluido el reinicio cuando es necesario, para mantener protegido el dispositivo.	Control de acceso a la red por puerto (IEEE 802.1x) Compatible con el estándar IEEE 802.1x para conectarse a redes protegidas mediante EAP (Extensible Authentication Protocol).
		Actualizaciones de firmware Además de permitir alertas automáticas para instalar la versión más reciente, la impresora puede impedir la instalación de versiones anteriores por parte de usuarios no autorizados.	
		Cifrado del firmware Durante la actualización, el firmware se transfiere mediante una conexión HTTPS cifrada y confiable.	

Suministros y consumibles

Tóner inicial (7) 1 x 1.500 páginas (negro)	Unidad de tambor DR116 - Aprox. 10.000 páginas, a una página por tarea
Tóner de reposición (7) TN116 - 1.000 páginas	

Dimensiones y peso

Con caja (An. x Prof. x Al.) 415 x 303 x 324 mm - 5,60 kg	Sin caja (An. x Prof. x Al.) 340 x 238 x 189 mm - 4,60 kg
---	---

Ciclo de trabajo**Ciclo mensual máximo**

Hasta 10.000 páginas

Volumen mensual**recomendado**

De 250 a 1.800 páginas

Garantía

1 año limitada

**Entorno de
funcionamiento****Alimentación**220 a 240 V CA
50/60 Hz**Entorno operativo**Humedad: 20 a 80 %
10 °C a 32,5 °C**Entorno de
almacenamiento**Humedad: 20 a 80 %
0 °C a 40 °C**Medio ambiente****Consumo eléctrico aprox.
(13, 23)**Impresión: 380 W
Preparado: 40 W
Espera: 2,4 W
Suspensión: 1,2 W
Apagado: 0,28 W**Valor TEC**

0,31 kWh/semana

Potencia acústica (12)Impresión: 6,66 B(A)
Preparado: 4,80 B(A)
Suspensión profunda: 4,73
B(A)**Presión sonora (12)**Impresión desde PC (mono):
51,0 dB(A)
Preparado: 18,0 dB(A)

- 7 Rendimiento aproximado declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
 11 Capacidad calculada con papel de 80 g/m².
 12 Presión sonora y potencia acústica medidas de acuerdo con ISO 7779.
 13 El consumo en modo apagado se mide de acuerdo con IEC 62301 Edición 2.0.
 15 Solo Windows y macOS.
 16 Solo Windows.
 17 Descarga opcional.
 23 Consumo medido con el método de prueba ENERGY STAR versión 3.1 y configuración de red.



App Store, Mac, macOS y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
 Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

**Trabajamos con vos por un medio ambiente mejor**

En Brother, nuestra iniciativa ecológica es simple. Buscamos asumir responsabilidades, actuar con respeto y generar un cambio positivo que contribuya a construir una sociedad con desarrollo sostenible. Llamamos Brother Earth a este enfoque.

www.brotherearth.com

Todas las especificaciones eran correctas al momento de la publicación y pueden modificarse sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Los demás nombres de productos y marcas pertenecen a sus respectivos titulares.

Versión traducida y adaptada para Argentina a partir de documentación oficial de Brother.

brother
at your side